


Gamme sirènes vocales

Vocabulaire - FR09

Fabriqué en FRANCE


Pour connaître la version de messages de THE VOICE, désalimenter THE VOICE puis réalimenter en appuyant sur bouton - THE VOICE affiche alors la version des messages.

1- Liste des messages et modulations préenregistrés

Modulations sonores d'alertes			
	S01	Intérieur (SI-MAX)	S02 Extérieur (NF-C-48-265)
	S03	Intérieur de signalisation (SI-MAX 2)	S04 Incendie (NF S 32-001)
	S05	Bip Bip	S06 Police (non autorisée sur la voie publique)
	S07	Police modifiée (autorisée sur la voie publique)	S08 Urgence médicale
	S09	Pompier	S10 Gendarmerie
	S11	Ambulance	S21 Aucune modulation (à utiliser pour faire une entrée flash)
	S22	Incendie avec alternance de message vocal P01 et P02	
Modulations de signalisation de Marche / Arrêt (déclenchement et réarmement)			
M/A	S12	BIP faible avec flash FL5	S13 Bip Fort avec flash FL5
	S14	BIP faible sans flash	S15 BIP fort sans flash
	S16	Flash seul	
Modulations PPMS (volume réglable)			
PPMS	S17	Signal national d'alerte	S18 Signal national de fin d'alerte
	S19	Signal d'alerte des aménagements hydrauliques	S20 Signal de fin d'alerte des aménagements hydrauliques
Evacuation d'urgence			
	P01	Mesdames et messieurs, en raison d'événements imprévus, nous vous prions d'évacuer le bâtiment immédiatement, par la sortie la plus proche, ou selon les directives données par les membres du personnel.	P02 Ladies and gentlemen, due to unforeseen circumstances we must ask you to leave the building by the nearest exit, or as directed by members of staff.
Contrôle d'accès			
	P03	Accès autorisé.	P04 Code accepté.
	P05	Mise en marche.	P06 Mise en marche partielle.
	P07	Ouverture de porte.	P08 Système en marche.
	P09	Accès interdit.	P10 Accès refusé.
	P11	Code refusé.	P12 Fermeture de porte.
	P13	Arrêt du système.	P14 Mise en service imminente.
	P15	Mise à l'arrêt imminente.	P21 Zone interdite
Intrusion dissuasion			
	P16	Attention, site sous surveillance.	P17 Attention, zone protégée.
	P18	Propriété privée sous vidéosurveillance, veuillez quitter la zone immédiatement.	P19 Attention, déclenchement fumigène, ceci n'est pas un incendie.
	P20	Vous venez de pénétrer dans une zone sous surveillance électronique – Intervention en cours.	P81 Attention, déclenchement brouillard anti-agression. Restez calme! Respirez normalement!
Messages d'incendie, d'évacuation, et de danger			
	P22	Zone dangereuse – défense d'entrer.	P23 Zone en travaux – défense d'entrer.
	P24	Danger.	P25 Veuillez évacuer.
	P26	Attention, un danger potentiel est survenu, veuillez suivre les directives du personnel de sécurité.	P27 Attention, libération imminente de gaz anti-incendie, veuillez évacuer de toute urgence.
	P28	Un incendie a été signalé, veuillez évacuer dans le calme, le signal d'évacuation va retentir.	P29 Un défaut a été signalé, veuillez procéder avec la plus grande prudence.
	P30	Évacuation immédiate demandée.	P31 Alarme Piscine.

Message d'information et de défaut				
 	P32	Une personne est attendue à l'accueil.	P33	Une personne est attendue à la livraison.
	P34	Bonjour et bienvenue, veuillez patienter, une personne va vous recevoir.	P35	Défaut d'alimentation.
	P36	Défaut secteur.	P37	Défaut sonde.
	P38	Détection de fumée.	P39	Détection incendie.
	P40	Détection de CO2.	P41	Déclenchement détecteur d'inondation.
	P42	Alarme défaut technique signalé.	P43	Bonjour et bienvenue.
	P44	Merci de votre visite.	P45	Défaut télécom.
	P46	Une personne cherche à vous joindre.	P47	Appel en cours.
	P48	Le site va bientôt fermer, veuillez-vous diriger vers la sortie.	P49	Madame, Monsieur, nous vous demandons de bien vouloir conserver votre calme – cet établissement est sous surveillance électronique et vous êtes actuellement filmés et écoutés. Sans réponse à cette demande nous solliciterons l'intervention de la police.
Protection des biens et des personnes				
	P50	Attendre les instructions avant usage du défibrillateur.	P51	Attention stockage de matières dangereuses.
	P52	Protection de sécurité obligatoire.		
Carillon				
	P53	Carillon 1.	P54	Carillon 2.
	P55	Aboiement de chien.	P56	Téléphone.
	P57	Vieille cloche d'école	P58	Sonnette 2 touches, version 1.
	P59	Sonnette 2 touches, version 2.	P60	Cloche.
PPMS (Plan de Prévention et Mise en Sécurité)				
PPMS	P61	Modulation + alerte attentat.	P62	Modulation + alerte intrusion.
	P63	Modulation + alerte tremblement de terre.	P64	Modulation + alerte sismique.
	P65	Modulation + alerte inondation.	P66	Modulation + alerte avalanche.
	P67	Modulation + alerte météo.	P68	Modulation + alerte cyclonique.
	P69	Modulation + alerte chimique.	P70	Modulation + attention, danger, restez confinés.
	P71	Modulation + alerte terminée.	P72	Modulation + alerte, rejoignez la zone de confinement.
	P73	Modulation + alerte, code bleu.	P74	Modulation + alerte, code rouge.
	P75	Modulation + alerte, code vert.	P76	Modulation + alerte, code jaune.
	P77	Modulation + suite à un événement exceptionnel, nous vous demandons de rejoindre les zones de confinement.	P78	Modulation + alerte agression. Attention. Danger.
	P79	Modulation + pour votre sécurité, nous vous demandons d'évacuer le bâtiment.	P80	Modulation + alerte agression.
	P82	Modulation « ALARME MENACE » NF S61-942		
FLASHS SPECIFIQUE				
FLASH	FL0	Aucun flash	FL1	Flash modulation extérieure
	FL2	Flash on : 0.5s. Flash off : 1.5s.	FL3	Flash on : 0.04s. Flash off : 0.3s.
	FL4	Flash on : 0.5s. Flash off : 0.5s.	FL5	Flash à utiliser sur l'entrée M/A
	FL6	Flash constamment allumé		



L'ordre des priorités est la suivante :

Tout message relatif à la sécurité des personnes (évacuation, incendie....) devra être programmé sur l'entrée la plus prioritaire (IN1).

Si lors de la diffusion d'un message prioritaire, une impulsion sur une entrée moins prioritaire intervient, elle ne sera pas prise en compte.